

Lenoxx CX-908

MANUAL DO USUÁRIO



Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto. O uso indevido deste aparelho pode acarretar a perda da garantia.

Montagem

Com o aparelho desligado, remova a tampa traseira.



1 – Insira o cartão SIM (“Chip” das operadoras). Pressione o seu cartão SIM deslizando-o no conector inferior.
2 – No segundo conector, inserir o último cartão SIM 2, bastando deslizá-lo pelo encaixe.
3 – Este é o conector onde você pode inserir o cartão micro SD para o armazenamento de imagens, áudio, vídeo, e e-books e dados. Esteja atento à posição dos cartões de acordo com as ilustrações indicadas nos conectores.

Apresentação

- 1- LED (Lanterna)
- 2- Display LCD
- 3- Tecla Navegação
- 4- Tecla atender chamadas
- 5- Teclado numérico
- 6- Teclas volume + / -
- 7- Tecla liga / desliga lanterna
- 8- SOS
- 9- Câmera
- 10- Tecla de encerrar chamadas
- 11- Conector USB



Especificações

Peso: 70,0 g.
Bateria: CX-BTb, 800mAh/3,7V.
Carregador: Bivolt 100-240V 60Hz - saída DC 5V-500 mA
Fones de Ouvido: Cabo Micro USB
Redes: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Dimensões: CxLxP:
100mm 53mm 20mm

Cuidados

- Não ligue o telefone em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeronaues, hospitais, bancos, postos de combustível, etc).
- Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
- Não utilize o telefone celular ao dirigir.
- Todos os aparelhos celulares são sensíveis a interferências que podem afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.
- A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.
- Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.
- Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.
- Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu telefone (agenda, arquivos, etc).
- Conecte o aparelho apenas aos dispositivos externos indicados.
- Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.
- Não exponha o aparelho a temperaturas muito altas ou muito baixas.

Bateria

Para carregar a bateria:

1. Conecte o micro USB do cabo no aparelho, o USB no carregador e o carregador na tomada da rede elétrica (100 a 240V)
2. Será exibido na tela um ícone indicando o progresso da carga.
3. Terminada a carga, retire o cabo do aparelho e o carregador da tomada.
✓ Não deixe o carregador na tomada quando este não estiver em uso.

Utilizando o aparelho

Para ligar o aparelho, após inserir a bateria e os SIM feche a tampa traseira, pressione e segure por alguns segundos a tecla

Após o aparelho iniciar você pode bloquear o telefone evitando que o uso por terceiro. Para isto acesse o "Menu" selecione Definições com as teclas de navegação selecione definições de segurança em seguida selecione segurança do telemóvel e escolha a opção "Ativar" será solicitada a senha padrão 1122 que pode ser alterada na outra opção.

Conexão USB

Conecte o cabo USB ao aparelho e a outra extremidade na porta USB de seu computador. Ao fazer isso, aparecerá um menu na tela do celular com duas opções: Selecione armazenamento que permite que você transfira arquivos entre o aparelho celular e o computador, como qualquer dispositivo de mídia removível (pendrive, cartões, etc) ou recarregue a bateria.

Ao conectar o aparelho celular ao seu computador, você terá duas opções: **armazenamento de massa e porta com**. Em **armazenamento de massa** ele abrirá uma nova unidade na memória interna e mais outra, caso você tenha um cartão de memória inserido no celular. Dentro de cada unidade, já haverá pastas para você transferir fotos e música, bastando copiar e colar os arquivos para abrir em seu aparelho. **Porta com** é apenas para carregamento da bateria via computador.

Tecla de navegação

A tecla de navegação será utilizada para selecionar a maioria das funções de seu aparelho. Pressione suas extremidades para cima e para baixo para selecionar as diversas opções de seu aparelho e, para confirmar, pressione a tecla Menu ou cancele e volte a tela anterior com a tecla Voltar.

Chamadas

Para fazer uma chamada, na tela inicial digite o número ao qual deseja ligar e clique na tecla .
Para encerrar, basta pressionar a tecla .

Ferramentas



Na tela inicial acesse o "Menu" pressione a tecla de navegação em seguida utilize as teclas de navegação ou V para selecionar ferramentas você tem acesso aos seguintes aplicativos como Calendário, Alarme onde poderá ser ajustado até 5 alarmes distintos. Calculadoras está disponível as funções aritméticas básicas (soma, subtração, divisão e multiplicação). Acessar arquivos armazenados no cartão SD e Bluetooth para transferência de arquivos.

Utilizando mais de um cartão SIM

Para utilizar mais de um cartão SIM ao mesmo tempo, basta inseri-lo nos slots respectivos e ligar o aparelho. Você poderá receber ligações e mensagens de até 2 cartões SIM sem a necessidade de alterar nenhuma configuração. Para fazer chamadas, digite o número que deseja, pressione o botão de iniciar chamada e, em seguida com o botão de navegação, escolha com qual cartão SIM deseja concluir a ligação. Terminada a ligação pressione o botão .

Contatos



Para inserir um novo número na Lista telefônica.

Na tela inicial acesse o "Menu" pressione a tecla de navegação em seguida utilize as teclas de navegação ou V para selecionar "Lista telefônica". Uma vez na Lista, com a tecla selecione "Adicionar novo contato" selecione "opções" com a tecla em seguida confirme em, "Selecionar" entre em Editar e preencha os dados e depois teclie "OK" com a tecla de navegação V selecione campo número preencha os números e finalize em "Guardar"..

Registro de Chamadas



Na tela inicial acesse o "Menu" pressione a tecla de navegação em seguida utilize as teclas de navegação ou V para selecionar "Registros de Chamadas" você tem acesso a "Chamadas não atendidas", "Chamadas efetuadas", "Chamadas recebidas", "histórico de todas as chamadas" e "eliminar registros".

Mensagens de texto



Para enviar mensagens de texto (SMS), pressione a tecla de navegação \wedge para acessar o menu de funções em seguida confirme em OK pela tecla \blacktriangleright .

Selecione Escrever mensagem confirme novamente em OK. Digite sua mensagem. Após concluir o texto, clique em "Opções" e "Enviar para". Na tela seguinte você tem a opção de escolher um contato a partir da sua Lista de Contatos ou digitar o número manualmente optando pela opção "Introduzir número". Digite o número e clique em "OK". Depois em "Opções" selecione "Enviar". Você pode ainda, antes de enviar, escolher outros destinatários para esta mesma mensagem, novamente pela Lista de Contatos ou a opção "Introduzir número".

SOS



Neste menu você pode definir até 5 números de emergência podendo ser editado manualmente ou se preferir adicionar a partir da lista telefônica.

Na tela inicial acesse o "Menu" pressione a tecla de navegação \wedge em seguida utilize as teclas de navegação \wedge ou V para selecionar "Emergência".

Serviços



Neste menu, você pode usufruir de serviços oferecidos pela sua operadora e se divertir.

Multimidia



Na tela inicial acesse o "Menu" pressione a tecla de navegação \wedge em seguida utilize as teclas de navegação \wedge ou V para selecionar "Multimidia".

Câmera você pode tirar fotos com a câmera embutida e ajustar as configurações da câmera. A lente da câmera está na parte de trás do telefone celular. As fotos são tiradas em formato JPG.

Visualizador de imagens Com esta função, permite que você visualize suas imagens. Em opções:

- Ver para exibir a imagem na tela.

- Enviar, para enviar via bluetooth a imagem selecionada.

- Papel de parede para personalizar deixando-a como plano de fundo. renomear para renomear o arquivo.

- Apagar para apagar foto selecionada.

- Apagar todos selecione esta opção para apagar todos as fotos existentes.

Armazenamento exibe o espaço ocupado da memória do telefone ou do micro SD caso esteja inserido. Informação da imagem exibe informações da imagem.

Vídeo Gravar- Pressione a tecla "5" para iniciar ou pausar a gravação de vídeo e pressione a tecla \blacktriangleright . O tempo de gravação depende da capacidade do cartão de memória.

Configurações vídeo:

- Mudar Câmera para alternar entre a câmera de vídeos e fotos.

- Definições Câmera permite escolher a frequências 50 / 60 Hz.

Configurações de vídeo permite ajustar a qualidade Normal, Médio e Alto.

Leitor de vídeo - permite reproduzir vídeos gravados ou copiados para a pasta "vídeos" no formato AVI e Mp4.

Leitor de áudio - Permite reproduzir faixas de áudio MP3.

Detalhes da faixa selecionada.

Adicionar faixas armazenadas no micro SD- Remover faixa selecionada ou Remover todas as faixas.

Definições Lista de reprodução como modo repetição, aleatório.

Gravador de som- Para gravações de áudio ambiente.

Rádio FM- com teclas de navegação \wedge ou V para selecionar Rádio FM e confirme com a tecla \blacktriangleright . Ajuste o volume com as teclas volume + / - localizadas na lateral do aparelho. Acesse opções para listar os canais das emissoras, introdução manual da emissora deseje, Procura automática de emissoras, definições para ativar ou desativar o áudio ao sair da função rádio.

Definições



Na tela inicial acesse o "Menu" pressione a tecla de navegação \wedge em seguida utilize as teclas de navegação \wedge ou V para selecionar definições você poderá realizar vários ajustes em seu telefone como **Definições de toque** ajuste tipo de alerta.

Tipo de toque para chamadas.

Toque para chamadas recebidas

Ajuste o volume do toque,

Toque para mensagem,

Tipo de toque para o teclado,

Tipo de toque para abrir ou fechar a tampa.

Hora e data Em definições do telefone ajuste data e hora,

idioma desejado,

Método preferencial para edições de mensagem.

Tela Nesta opções você poderá personalizar o fundo de tela com imagens tiradas com próprio celular ou armazenadas no cartão SD.

Modo Voo selecione para interromper todas as conexões sem fio, que o celular não incomode equipamentos sensíveis, por exemplo, num avião ou em um hospital. Em modo voo ainda é possível utilizar algumas funções simples do celular, mas não é possível enviar mensagens ou fazer chamadas.

Outras definições ajuste o brilho da tela.

Em **definições de segurança** ajuste a segurança do SIM 1, SIM 2.

Também é possível ajustar em segurança do telefone como bloqueio de tela e trocar senha.

Definições de rede permite ajustar a seleção de rede para os SIM 1 e SIM 2 manual ou Automático.

Definições duplas do SIM permite selecionar quais SIM card deseja que continue operando.

Definições de Chamadas permite deixar chamadas em espera, configurar desvio de chamadas e método de atendimento.

Restaurar definições utilize esta opção para repor todas as configurações de fábrica, é necessário inserir a senha "1122".

Atenção

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (Lei Federal nº 11.291/06).

Importante!

- Os recursos de segurança utilizam como senha de fábrica: **1122**. Você pode alterar esta senha, mas certifique-se de anotar a nova senha num local onde possa lembrar sempre que precisar.

Mantenha cópia de segurança das informações contidas em seu telefone, pois quando o aparelho é formatado todas as informações são excluídas permanentemente.

Considerações Gerais

Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009

Manter distância mínima de 1,5cm do corpo humano.

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.com.br

Produtos homologados sob os números:

Bateria - CX-BTb 1861-13-5137

Carregador - CX-Car 4499-15-8579



1612-16-8579